GAMMA RGU130PO-ESE

60Hz@1800RPM 440/254V 3PH



Photo non contractuelle

Performance globale

	RGU130PO-ESE
Puissance en continue PRP kVA	114
Puissance en continue PRP kW	91
Puissance en secours LTP kVA	125
Puissance en secours LTP kW	100
Facteur de puissance cos fiφ	0.8
Tension VAC	440/254
Fréquence Hz	60
Ampere PRP/LTP	149 / 164
Vitesse Tours/min	1800

Dimensions et niveau de bruit

Longueur mm	2250
Largeur mm	1020
Hauteur mm	1521
Poids net kg	1400
Poids brut kg	-
Pression sonore à 7 m. dBA	-

Caractéristiques générales

Groupe électrogène ouvert avec caractéristiques suivantes:

Châssis:
- Châssis mécano-soudé renforcé avec acier de qualité UNI S235 JR
- Plots anti-vibratiles de haute qualité, type cloche
- Passage de câbles spécifique pour faciliter le raccordement puissance
- Réservoir gasoil avec point de vidange
- Accès aisé pour le remplissage gasoil
- Pieds et quatre points de levage sur le châssis

Tableau de commande:
- Armoire métallique auto portante avec indice de protection IP65, facilement déplaçable pour la maintenance
- Tableau de commande réalisé en deux compartiments indépendants pour isoler la partie Commande (module et bornier numéroté) de la partie Puissance (disjoncteur et câbles de puissance)
- Passage de câbles extérieur spécifique pour faciliter le raccordement puissance
- Liaison puissance entre le disjoncteur et l'alternateur réalisée avec un câble néoprène haute résistance HO7RNF et des presses étoupes afin de préserver l'étanchéité

Tous nos groupes électrogènes sont fabriqués et testés dans notre usine en Italie. Une procédure qualité est suivie tout au long du processus de fabrication afin de vous garantir la fiabilité et la longévité de nos machines.

Données de référence

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph.100 kPa (1 bar), cosφ 0,8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc.de 0,850kg/l. Les données de puissance indiquées sont disponibles après la période de rodage durant laquelle les instructions du motoriste devront être suivies conformément au manuel d'utilisation et de maintenance du moteur. La tolérance indiquée par les motoristes est de +/- 5%. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable: Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. L.T.P.-Limited-time running power-Puissance limitée: Puissance maximum définie par l'ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir pour un temps d'utilisation limité sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. Le numéro d'heures annuelles est établi par le motoriste. Surcharge non admise.

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402
Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dante 14 – Reg. Imp. n.12616930967

GAMMA RGU130PO-ESE

60Hz@1800RPM 440/254V 3PH

Données générales moteur

Marque moteur	**Perkins**
MODÈLE	**1104D-E44TAG2 (E.S.E.)**
Puissance PRP kW	**104.20**
Puissance LTP kW	**114.60**
Carburant	**Diesel**
Nombre cylindres	**4**
Admission air	**Turbo intercooler**
Refroidissement	**Eau**
Cylindrée l.	**4.40**
Type de régulation	**Electronique**
Classe de Précision du régulateur en régime permanent +/-%	**G3 - 0.25**
Étape de charge G1 - KWe	**-**
Étape de charge G2 - KWe	**-**
Étape de charge G3 - KWe	**-**
Tension VDC	**12**
Emissions	**EPA Tier 3**

Données générales d'alernateur

Marque alternateur	**Mecc-Alte**
MODÈLE	**ECP34-1L/4C**
Type d'excitation	**Auto-excité**
Type de régulation	**AVR**
Précision du régulateur +/-%	**1.00**

Données de structure

Type de structure	**GAMMA**
Capacité du réservoir l.	**270**
Bac de rétention	**oui**
Diamètre d'échappement mm	**120**

Consommation de carburant

Cons. carburant 25% l./h	**-**
Cons. carburant 50% l./h	**13.32**
Cons. carburant 75% l./h	**18.62**
Cons. carburant 100% l./h	**23.15**
Autonomie à 75% du charge h.	**≈ 15 h**

Liquides et équipement moteur

Type de lubrifiant	**Huile SAE 15W40**
Capacité d'huile l.*	**8.40**
Type liquide de refroidissement	**Liquide antigel**
Capacité liquide de refroidissement l.*	**17.00**
Filtre d'aspiration	**Cartouche papier**
Capacité de la batterie Ah	**100**
Nombre de batteries*	**1**

Système d'aliment. et bilan thermique

Hauteur d'aspiration de la pompe AC kPa	**2**
Débit d'air de combustion LTP m3/min	**8.80**
Débit d'air de refroidissement LTP m3/min	**218.00**
Débit gaz d'échappement LTP m3/min	**20.20**
Temp. gaz d'échappement LTP °C	**659.00**
Contre pression max à l'échappement kPa	**15.00**
Chaleur rejetée dans l'échap. LTP kWt	**91.30**
Chaleur rejetée dans l'eau LTP kWt	**73.00**
Chaleur rayonnée LTP kWt	**15.60**

Caractéristiques du tableau de contrôle

QT2A-4520

Armoire métallique autoportante IP65
Disjoncteur magnétothermique
Module Automatique AMF DSE4520
- Voltmètre, Fréquencemètre, Ampèremètre
- Visualisation puissance groupe (kW, kV Ar, kV A & pf)
- Compteur horaire
- Niveau carburant
- Sécurité surcharge (kW & kV Ar)
- Sécurité basse pression d'huile
- Securité haute température
- Sécurité niveau bas carburant
- Défaut alternateur de charge
- Sécurité vitesse moteur

Bouton d'arrêt d'urgence
Alarme sonore
Bornier de raccordement inverseur ATS
Port de lecture CAN BUS (si standard sur le moteur)
Chargeur de batterie
Commutateur mise sous tension on/off



Revendeur

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402
Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dante 14 – Reg. Imp. n.12616930967